

Feuer-LED Kerzenform 36x113mm E14 230V 0,8-1,2W 18Lm 1800K m.Ausrichtungssensor

Artikel-Nr.: 31177

Feuer-LED Kerzenform 36x113mm Bei Dunkelheit flackert diese Lampe wie eine echte Kerze. 14 SMD LEDs laufen über eine patentierte Steuerung und erzeugen den einzigartigen Effekt. ...

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: LED-Lampe/Multi-LED

Nennstrom:	11 mA
Leistungsfaktor:	0,69
Lampenleistung:	1,2 W
Spannungsart:	AC
Lichtstrom:	180 lm
Lampenlichtausbeute:	15 lm/W
Lampenform:	Kerze
Filamentlampe:	nein
Ausführung Glas/Abdeckung:	mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	warmweiß <3300 K
Sockel:	E14
Farbe:	sonstige
Farbtemperatur:	1800 K
Gehäusefarbe:	schwarz
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM6
Durchmesser:	36 mm
Länge:	113 mm
Schutzart (IP):	IP30
Lampenbezeichnung:	sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	12500
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	1,2 kWh

Seite 1 / 2

Letzte Aktualisierung am: 16.09.2025

 Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de

Artikel-Nr.: 31177

Mittlere Nennlebensdauer:	25000 h
Fernbedienung möglich:	nein
Mit Fernbedienung:	nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	sonstige

