


## LED 3Phasen-Strahler 86x196mm 34W 2750m 20°-70° schwarz fruit 3000K

Artikel-Nr.: 32795

LED 3Phasen-Strahler 86x196mm 3-PH Schienenstrahler für  
objektschonende Lebensmittelbeleuchtung, fokussierbar, Abstrahlwinkel  
20-70°, für Obst und Gemüse Quecksilbergehalt (mg): 0 Schaltzyklen:  
30000




Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

Geeignet für Stromschienenmontage:	ja
Verstellbarkeit:	drehbar und schwenkbar
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Fassung:	sonstige
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Gehäusefarbe:	schwarz
Spannungsart:	AC
Ohne Dimmfunktion:	ja
Reflektor:	sonstige
Lichtverteiler:	Reflektor
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	variabler Ausstrahlungswinkel
Lichtaustritt:	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	40000 h
Schutzart (IP):	IP20
Geeignet für Lampenleistung:	34 W
Max. Systemleistung:	34 W
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	3000 K

Seite 1 / 2

Letzte Aktualisierung am: 20.01.2026

 Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



**Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH**  
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen  
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63  
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de

Artikel-Nr.: 32795

Farbwiedergabeindex CRI:	90-100
Lichtstrom:	2750 lm
Farbtemperatur einstellbar:	nein
Lichtstrom einstellbar:	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:	stufenlos
Länge:	196 mm
Außendurchmesser:	86 mm
Anschlussart:	Stromschienenadapter
Leuchtenlichtausbeute:	80 lm/W
Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein
Kompatibel mit Google Assistant:	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

