

Electronic Transformator 167x53,5x38,5mm für Halogenlampen oder Standard LED 12VAC 0-150W

Dimmbar nur bei Halogenlampen, bei Verwendung als LED-Trafo max. 50 Prozent der angegebenen Leistung möglich, funktioniert ab 0 W, keine Mindestlast nötig. Kurzschluss-, Überlastung-, Thermoschutz. ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: LED-Betriebsgerät

Geeignet für Außengebrauch:	nein
Dimmung 0-10 V:	nein
Dimmung 1-10 V:	nein
Dimmung DALI:	nein
Dimmung DSI:	nein
Dimmung DMX:	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein
Dimmung LineSwitch:	ja
Dimmung herstellerspezifisch:	ja
Dimmung Netzspannungsmodulation:	ja
Dimmung Phasenabschnitt:	ja
Dimmung Phasenanschnitt:	nein
Dimmung programmierbar:	nein
Dimmung RF:	nein
Dimmung Sine Wave Reduction:	nein
Dimmung Touch and Dim:	ja
Dimmung Zigbee:	ja
Dimmung mit Push-button:	ja
Ohne Dimmfunktion:	nein
Gehäuse:	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):	ja



Artikel-Nr.: 58494



Artikel-Nr.: 58494

Länge:	167 mm
Breite:	52,5 mm
Höhe:	38,5 mm

