Datenblatt

Scharnberger + Hasenbein

LED Soffittenlampe 8x39mm 24-28VAC/DC gelb 1 Chip mit Brückengleichrichter



Artikel-Nr.: 35133

LED Soffittenlampe 8x39mm LED Retrofit mit Brückengleichrichter, durch AC/DC Ausführung keine Beachtung der Polarität notwendig. 1-Chip. Achtung: nicht für KfZ/Straßenverkehr zugelassen!

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig ...

Art des Zubehörs/Ersatzteils: Anzeige- und Signallampe

Lampenleistung:	0,4 W
Lichtstrom:	5,2 lm
Sockel:	S8,5
Technologie:	LED
Lampenform:	sonstige
Halogen:	nein
Krypton:	nein
Xenon:	nein
Farbe:	gelb
Durchmesser:	8 mm
Gesamtlänge:	39 mm
Geeignet für Taschenleuchten:	nein
Geeignet für Anzeigezwecke:	ja
Geeignet für Rundumleuchte:	nein
Nennstrom:	20 mA
Mittlere Nennlebensdauer:	50000 h

Letzte Aktualisierung am: 20.01.2026

Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.

Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de