

Röhrenlampe 14x32 mm BA15D 36V 1,8W

Artikel-Nr.: 25133

Röhrenlampe 14x32 mm Für Notbeleuchtungsanlagen und
Leuchtschilder.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Anzeige- und Signallampe

Lampenleistung:	1,8 W
Lampenspannung:	36 V
Lichtstrom:	3,6 lm
Sockel:	BA15d
Technologie:	Glühlampe
Lampenform:	Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:	nein
Krypton:	nein
Xenon:	nein
Farbe:	farblos
Durchmesser:	14 mm
Gesamtlänge:	32 mm
Geeignet für Taschenleuchten:	nein
Geeignet für Anzeigezwecke:	nein
Nennstrom:	50 mA
Mittlere Nennlebensdauer:	2000 h

Letzte Aktualisierung am: 13.01.2026

 Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de