


## LED 3Phasen-Strahler 106x150mm 40W 1234Lm 30°-50° weiß meat 1900K

Artikel-Nr.: 32796

LED 3Phasen-Strahler 106x150mm 3-PH Schienenstrahler für objektschonende Lebensmittelbeleuchtung, fokussierbar, Abstrahlwinkel 30-50°, Meat light, dominante Wellenlänge 603nm, inkl. 3-Phasen EURO Adapter weiss, passiv gekühlt, Leuchtenkopf: 106x135mm, ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

Geeignet für Stromschienenmontage:	ja
Verstellbarkeit:	drehbar und schwenkbar
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Fassung:	sonstige
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Gehäusefarbe:	weiß
Spannungsart:	AC
Ohne Dimmfunktion:	ja
Reflektor:	sonstige
Lichtverteiler:	Reflektor
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	variabler Ausstrahlungswinkel
Lichtaustritt:	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	40000 h
Schutzart (IP):	IP20
Geeignet für Lampenleistung:	40 W
Max. Systemleistung:	40 W
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	1900 K

Seite 1 / 2

Letzte Aktualisierung am: 20.01.2026

 Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



**Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH**  
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen  
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63  
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de

Artikel-Nr.: 32796

Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lichtstrom:	1234 lm
Farbtemperatur einstellbar:	nein
Lichtstrom einstellbar:	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:	stufenlos
Länge:	150 mm
Außendurchmesser:	106 mm
Anschlussart:	Stromschienenadapter
Leuchtenlichtausbeute:	30 lm/W
Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein
Kompatibel mit Google Assistant:	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

