

Feuer-LED Röhrenform 41x155mm weiß/matt E27 230V 2,4-5,9W 133Lm 1800K m.Ausrichtungssensor

Artikel-Nr.: 31496

Feuer-LED Röhrenform 41x155mm weiß/matt Bei Dunkelheit flackert diese LED wie Feuer. 72 SMD LEDs laufen über eine patentierte Steuerung und erzeugen den einzigartigen Effekt dieser ...

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: LED-Lampe/Multi-LED

Nennstrom:	56 mA
Leistungsfaktor:	0,5
Spannungsart:	AC
Lichtstrom:	120 lm
Lampenlichtausbeute:	25 lm/W
Lampenform:	Röhre, einseitig gesockelt
Filamentlampe:	nein
Ausführung Glas/Abdeckung:	mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	warmweiß <3300 K
Sockel:	E27
Farbe:	sonstige
Farbtemperatur:	1800 K
Gehäusefarbe:	schwarz
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM5
Durchmesser:	41 mm
Länge:	155 mm
Schutzart (IP):	IP44
Lampenbezeichnung:	sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	12500
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	5 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:	50000 h

Seite 1 / 2

Letzte Aktualisierung am: 16.09.2025

 Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de

Artikel-Nr.: 31496

Fernbedienung möglich:	nein
Mit Fernbedienung:	nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	sonstige

