

LED Soffittenlampe 11x43mm mit 6  
LED-Chip 24-28V DC  
Einweggleichrichter blau

Artikel-Nr.: 36918

LED Soffittenlampe 11x43mm mit 6 LED-Chip LED Retrofit mit  
Einweggleichrichter, Achtung: nicht für KfZ/Straßenverkehr zugelassen!

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Single-LED

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| Farbe:                                         | blau     |
| Lichtstrom:                                    | 0,02 lm  |
| Nennspannung:                                  | 28 V     |
| Spannungsart:                                  | DC       |
| Nennstrom:                                     | 20 mA    |
| Leistungsaufnahme:                             | 0,02 W   |
| Durchmesser:                                   | 11 mm    |
| Länge:                                         | 43 mm    |
| Ausstrahlungswinkel:                           | 120 °    |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 0,55 kWh |
| Mittlere Nennlebensdauer:                      | 25000 h  |

Letzte Aktualisierung am: 20.01.2026



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



**Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH**  
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen  
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63  
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de